

ELETRÔNICOS VEÍCULOS COMERCIAIS

Itinerários Controlador



Dados Técnicos

Modelos de Itinerários	Standard	Multi-Linhas	
Linhas	8, 11, 13, 16	64	
Colunas	32, 40, 48, 64, 80, 96, 112, 128	64, 96, 128	
Passo Horizontal	10mm e 13.5mm	6,25mm	
Passo Vertical	12mm ⁽¹⁾ , 13,5mm ⁽²⁾ e 21,5mm ⁽¹⁾	4,25mm	
Consumo de Corrente (A) (4)	0,00325 x Linha x Coluna		
Disposição	Reto ou Curvo	Reto	
Tensão de Alimentação	9V - 32V	9V - 32V	
Saída do Chicote	Em 1 dos 4 cantos	Inferior	
Comprimento (mm) (3)	Número de Colunas x Passo Horizontal + 8	Número de Colunas x Passo Horizontal + 8	
Altura (mm) ⁽³⁾	Número de Linhas x Passo Vertical + 40	338mm	
Garantia	Âmbar (5 Anos), Branco (3 Anos), Demais cores sob consulta	TBD	

Observações para Aplicação:

- (1) Disponível modelo 8 linhas
- (3) Somente itinerários retos, curvos solicitar desenho
- (2) Disponível para 11, 13 e 16 linhas
- (4) Considerando todos leds acesos



- LED em branco, âmbar, verde, azul e vermelho
- Ângulo de leitura de 120° (vertical e horizontal)
- · Sensor de luminosidade com ajuste automático de intensidade
- · Horímetro (registro do tempo de uso para cada itinerário)

Multi-Linhas



Características Técnicas



Unidade de Controle		UCI200
- Display gráfico		•
- Display de caracteres		
- Memória para 9999 destinos		•
 Controla até 16 itinerários independentes com mensagens distintas 		•
- Comunicação com validadores via CAN ou RS485		•
- Leitura de Pen Drive		•
- Menu intuitivo		•
- Botão interruptor rotativo para seleção de destinos		•
- Integração com outros sistemas		•
- Atualização de destinos via Wi-Fi		•
- Leitura de sinais externos: Velocidade/Botão de pânico		•
- Opcionais:		
· Botão de horário de saída		•
• GPS		•
· Memória expansível até 3GB		•
 Funções avançadas 		•



Programação

- Software disponível no website Valeo gratuito e sem licença
- Função de importar roteiros do Excel
- Função ida e volta
- Função de importar imagens
- · Configuração de texto rotativo
- · Configuração de texto rolagem
- · Tamanho e tipo de fonte ajustável
- Exporta arquivos criados no PC para Pen Drive

